



## SEN-PIR

Rilevatore di presenza a raggi infrarossi con quattro diverse modalità di funzionamento:

- automatico, tramite sensore piroelettrico, per attivare/disattivare automaticamente il carico;
- crepuscolare per attivare il carico quando la luminosità ambiente è al di sotto della soglia impostata;
- forzatura ON per la gestione manuale del carico;
- semiautomatico affinché il carico rimanga attivo per il periodo di tempo impostato.

Il rilevatore è provvisto di:

-lente di Fresnel;

-pulsanti per il comando manuale del tempo di accensione del dispositivi collegato, per la regolazione della soglia crepuscolare e per regolazione della portata di rilevazione del movimento;

-led tricolore per identificare la tipologia di funzionamento selezionata.

Grado di protezione: IP40.

110-240V~ 50/60Hz.

Carico massimo 4A.

Temperatura ambiente di funzionamento: da 0°C a +35°C.

Umidità relativa massima: 90% a 35°C.

Disponibile in versione per installazione a parete (SEN-PIR-P) o ad incasso a 2 moduli (SEN-PIR-I 2M).

Kit per installazione ad incasso a 3 moduli adatto per scatola 503 su richiesta (KIT 3 MODULI DA INCASSO).

Modello	SEN-PIR-P	SEN-PIR-I 2M
Codice	003691	003692